


# DX4000

## TPE comptoir



”  
Transformer l'encaissement en  
véritable levier business ”

- Encaissez **au comptoir** avec un TPE robuste
- Avec ou sans **PIN PAD (RX5000)**
- Facilement avec **son écran tactile couleur** de 5 pouces et son **interface ergonomique**
- Scannez **les QR codes** avec **sa caméra**
- **Imprimez le ticket** si demandé par le client
- Toujours avec **sécurité** et conforme à PCI PTS V6



Ecran  
Tactile



Imprimante  
intégrée



Android OS





















Lecteur de  
QR Code



**AXEPTA**  
BNP PARIBAS















EXPERIENCE MORE

# Spécifications DX4000

	Système d'exploitation	Android 10
	Processeur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeur d'applications : Cortex A53 quatre cœurs</li><li>• Cryptoprocresseur : Noyau de sécurité SC300, 192 MHz</li></ul>
	Mémoire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interne : 8 Go de mémoire Flash, 1 Go de mémoire RAM</li><li>• Externe : Emplacement pour carte MicroSD</li></ul>
	Lecteur de carte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lecteur Carte Magnétique (Prise en charge des données des pistes ISO 1/2/3 et du balayage bidirectionnel)</li><li>• Lecteur Carte à Puce</li><li>• Lecteur sans Contact (Conformité à la norme EMV sans fil L1 3.1 ; prise en charge d'ISO / IEC 14443 de type A / B)</li></ul>
	Caméra	Caméras hautes résolutions : <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,3 MP (Caméra avant)</li></ul>
	Ecran	Couleur et tactile - 5 pouces, 854 x 480 px
	Communications	Bluetooth 4.2, prise en charge de BLE WiFi IEEE8.2.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz
	Batterie	Li-on 2 200 mAh / 7,2 V, 15,8 Wh (égal à 4 270 mAh / 3,7 V)
	Imprimante	Imprimante thermique intégrée   Diamètre du rouleau de papier : 40mm
	SIM / SAM	3 emplacements (1 SIM SAM + 2 SAM)
	Localisation	GPS
	Boutons	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 touche d'alimentation et 2 touches de volume</li><li>• Touches tactiles de l'écran : Menu, Accueil, Retour</li></ul>
	Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haut parleur interne</li><li>• Vibreur interne</li><li>• Absence de prise Jack</li></ul>
	Ports/connexion	USB Type C
	Adaptateur	Prendre uniquement les adaptateurs INGENICO
	Dimensions	177,6 x 80 x 56,8 mm (6,63 x 3,15 x 2,15 po)
	Accessoires	Prise magic box, chargeur mural
	Poids	Terminal + batterie : 435 g (15,34 oz)



# Spécifications RX5000 (PIN PAD)

 Système d'exploitation	Android 11
 Processeur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeur d'applications : Cortex A55 quatre cœurs, 1,8GHz</li><li>• Cryptoprocresseur : Noyau de sécurité SC300, 192 MHz</li></ul>
 Mémoire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interne : 8 Go de mémoire Flash, 1 Go de mémoire RAM</li><li>• Externe : Emplacement pour carte MicroSD</li></ul>
 Lecteur de carte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lecteur Carte Magnétique (Prise en charge des données des pistes ISO 1/2/3 et du balayage bidirectionnel 4 DEL virtuelles)</li><li>• Lecteur Carte à Puce</li><li>• Lecteur sans Contact (Conformité à la norme EMV sans fil L1 3.1 ; prise en charge d'ISO / IEC 14443 de type A / B)</li></ul>
 Caméra	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,3 MP (Caméra arrière)</li></ul>
 Ecran	Couleur et tactile - 4 pouces IPS, 480 x 800 px
 Communications	Ethernet 10/100 base T
 SIM / SAM	1 emplacement SAM
 Boutons	<ul style="list-style-type: none"><li>• Touches tactiles de l'écran : Menu, Accueil, Retour</li><li>• Touches physiques : 15 touches</li><li>• Volume audio : vol +/-</li></ul>
 Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haut-parleur</li><li>• Jack audio</li><li>• Vibreur</li></ul>
 Ports/connexion	IDMI
 Adaptateur	Prendre uniquement les adaptateurs INGENICO
 Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• 176,5 x 79 x 37 mm (6,9 x 3,1 x 1,45")</li></ul>
 Poids	Terminal : 274,5 g (9,7 oz)

